

ИНСТРУКЦИЯ

при осуществлении видеоконтроля и видеонаблюдения

1. Общие положения безопасности
 - 1.1. Настоящая инструкция по охране труда предназначена для охранника, занятого наблюдением за изображениями, передающимися с камер видеонаблюдения на мониторе
 - 1.2. Охранник, осуществляющий видеоконтроль и видеонаблюдение, обязан:
 - выполнять правила внутреннего трудового распорядка;
 - требования настоящей Инструкции;
 - знать возможные вредные производственные факторы, характерные для работы с видеодисплеем (компьютером) (воздействие электромагнитного и электростатического полей, переутомление зрения, снижение его остроты и др.)
 - сообщать своему непосредственному руководителю или техническому персоналу обо всех неполадках в работе видеодисплея;
 - знать приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение и способы оказания им первой помощи;
 - знать расположение средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
 - знать принцип работы видеодисплея и методику правильной его эксплуатации.
 - 1.3. Невыполнение требований настоящей Инструкции является нарушением производственной дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в порядке установленном действующим законодательством.
2. Требования безопасности перед началом работы охранник, осуществляющий видеоконтроль и видеонаблюдение обязан:
 - осмотреть и привести в порядок рабочее место;
 - проверить правильность подключения оборудования в электросеть;
 - протереть специальной салфеткой поверхность экрана.Охраннику при осуществлении видеоконтроля и видеонаблюдения запрещается приступать к работе при:
 - отсутствии защитного экранного фильтра;
 - обнаружении неисправности оборудования;
 - отсутствии защитного заземления устройств.Проверить удобность установки стола, стула, угла наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном коврик.
3. Требования безопасности во время работы.

Охранник при осуществлении видеоконтроля и видеонаблюдения во время работы обязан:

 - выполнять только ту работу, которая ему была поручена и по которой он был проинструктирован;
 - в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;
 - держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств;
 - при необходимости прекращения работы на некоторое время корректно закрыть все активные задачи;
 - выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;

- соблюдать правила эксплуатации техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации;

- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, шеи, туловища, ног;

- соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 60 – 80 см.

Охраннику при осуществлении видеоконтроля и видеонаблюдения во время работы запрещается:

- прикасаться к блоку процессора видеодисплейного монитора при включенном питании;

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании;

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;

- допускать захламленность рабочего места бумагой;

- в целях недопущения накопления органической пыли;

- не допускать попадание влаги на поверхность процессора видеодисплейного монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств;

- производить самостоятельно вскрытие ремонт оборудования.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

Охранник, осуществляющий видеоконтроль и видеонаблюдение, обязан:

- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появление запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации своему непосредственному руководителю;

- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача сказать потерпевшему первую медицинскую помощь;

- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного обеспечения немедленно сообщить своему непосредственному руководителю;

- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происходящем своему непосредственному руководителю и обратиться к врачу;

- при возгорании оборудования отключить питание принять меры к тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную команду (охраняемого объекта) и сообщить о происшествии своему непосредственному руководителю.

5. Требования безопасности по окончании работы

По окончании работ охранник, осуществляющий видеоконтроль и видеонаблюдение, обязан:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- проверить видеодисплей (компьютер) на предмет технических неполадок, в случае необходимости о технических неполадок сообщить своему непосредственному руководителю;

- вымыть с мылом руки и лицо.